

RISCO

Centrale Lightsys+ carte seule IP/WIFI:

8 à 512 zones combinables radio / filaires.

500 codes utilisateurs gérés.

Module Wi-Fi intégré.

Compatible aux modules de communication 4G IP et RTC IP.

Jusqu'à 196 sorties programmables.

32 partitions avec 4 groupes.

Bus et Fast Bus pour une connexion simplifiée des périphériques.

Possibilité d'associer jusqu'à 32 détecteurs image, 32 sirènes radio, 24 sirènes filaires, 45 lecteurs de badges, etc.

Petit boîtier ABS:

Capacité évolutive avec jusqu'à 512 zones, dont 256 sans fil.

Support multi-partitions avec jusqu'à 32 partitions et 32 claviers.

Relais : 4 à 196

Alimentation : 2.5A ou 4.5A (au choix)

Batterie : Emplacement pour batterie 12Vdc, 7Ah

Compatibilité modulaire.

Grand boîtier ABS:

Capacité évolutive avec jusqu'à 512 zones, dont 256 sans fil.

Support multi-partitions avec jusqu'à 32 partitions et 32 claviers.

Relais : 4 à 196

Alimentation : 2.5A ou 4.5A (au choix)

Batterie : Emplacement pour batterie 12Vdc, 7Ah à 21Ah

Boîtier couvercle métal:

kit autoprotection + câble pour alimentation.

Le boîtier Risco BP3 offre de l'espace pour une alimentation Risco 2,5A ou 4,5A (choix libre), le circuit imprimé LightSYS+ et 3 modules d'extension.

Les batteries de secours jusqu'à 17Ah s'adaptent à ce boîtier.



Caractéristiques

Références

Référence	Modele
9520118N	Alimentation 14.4V - 2.5A
9520119N	Alimentation 14.4V - 4.5A
9520115N	Boîtier couvercle métal
9520110N	Centrale Lightsys+
9520114N	Grand boîtier ABS
9520113N	Petit boîtier ABS