

IZYX SYSTEMS

Coffret pré-percé pour 5 cartes.
 Courant de sortie de 2 A à 20 A.
 Cartes reports défauts et autoprotection (en option).
 Pose horizontale ou verticale.
 Couvercle amovible pour libérer l'espace de travail.
 Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension.

Technologie / Matière : Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
 Tension : 100-240 V AC
 Fréquence d'alimentation 100 : 50-60 Hz
 Rendement : ? 80 %
 Ondulation résiduelle : ? 120 mVpp
 Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE :
 EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -
 EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE :
 EN62368-1:2020/A11:2020
 Température de fonctionnement : -20 à +45°C
 Humidité relative : 20 à 90 % RH
 Dimensions (l x h x p) : 705 x 685 x 104 mm (116 mm avec entretoises)



Caractéristiques

Références

Référence	Courant	Courant additionnel charge batterie(s)	Nombre de sortie	Protection fusible d'entrée	Puissance de sortie	Tension sortie
9710086N	10A	500mA	2 (1 bornier double sortie)	T 4 AL 250 V	120W	12Vcc
9710096N	10A	250mA	2 (1 bornier double sortie)	T 6 AL 250 V	240W	24Vcc
9710087N	20A	500mA	2 (1 bornier double sortie)	T 6 AL 250 V	240W	12Vcc
9710090N	2A/4A	500mA	2 (1 x 12 V DC / 1 x 24 V DC)	T 4 AL 250 V	27.6 W // 110.4 W	12Vcc/24Vcc
9710091N	4A/8A	500mA	2 (1 bornier double sortie)	T 6 AL 250 V	55,2W // 220,8W	12Vcc/24Vcc
9710085N	5A	500mA	2 (1 bornier double sortie)	T 3,15 AL 250 V	60W	12Vcc
9710095N	5A	250mA	2 (1 bornier double sortie)	T 4 AL 250 V	120W	24Vcc

